

# Радиоприемник AF43S

Производитель: CAME



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### **1. Назначение:**

Встраиваемый радиоприемник CAME AF43S (433.92 МГц) используется только совместно с блоками управления CAME. Приемник подключается к блоку через стандартный разъем. Радиоприемник предназначен для работы с брелками CAME серий TOP и TAM, работающими на частоте 433МГц со статическим кодом, а также в паре с платой радиодекодера RBE4N для использования пультов ДУ этих серий.

### **2. Особенности:**

- ▣ статический код (пульта прописываются в блок управления и могут копировать код друг от друга);
- ▣ возможность работы только с блоками управления CAME;

### **3. Технические характеристики:**

- ▣ Рабочая частота ..... 433,92МГц.
- ▣ Количество каналов ..... 1
- ▣ Кодирование сигнала ..... Fix Code.

### **4. Эксплуатация:**

- ▣ Проверьте наличие перемычки на плате радиоприемника AF43S (рис.2)
- ▣ Вставьте плату радиоприемника AF43S в специальный разъем на блоке управления
- ▣ Подключите антенну к разъему на блоке управления с помощью коаксиального кабеля RG58 или аналогичного
- ▣ Подайте напряжение электропитания на блок управления
- ▣ Нажмите и держите на блоке управления кнопку CH1. Светодиодный индикатор должен замигать.
- ▣ Нажмите на брелке-передатчике первую кнопку. Светодиодный индикатор должен загореться ровным светом.